



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR MERGE JQ MERGE JQ-L

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H150/V60
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339076908
Culoare - alb
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 83
Latime [mm] - 55
Lungime [mm] - 83
Greutate - 108g
Unitate de vanzare - piese
Cutie exterioara - 100
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [VA] - 1200
Grad IP - 20
Loc de montare - pentru Incastrare In perete
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 9
unghiul de activare a senzorului [°] - H150/V60
Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 7
Sensor-operation time [second-minute] - 10-7
Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 1÷2,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 40,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-merge-jq-merge-jq-l>