Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR MARID JQ MARID JQ-L

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H150/V30
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339089106
Culoare - alb
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 55
Latime [mm] - 80
Lungime [mm] - 80
Greutate - 122g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 100
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [VA] - 40-500
Grad IP - 20
Loc de montare - pentru Incastrare In perete
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 12
unghiul de activare a senzorului [°] - H150/V30
Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 7
Sensor-operation time [second-minute] - 10-7
Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Reglare a sensibilitatii -
Interval de sensibilitate a sunetului [dB] - 30-90dB
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷2,5
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 46,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-marid-jq-marid-jq-l