Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ALER MINI ALER MINI-B/B

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H140/V45
Grad IP - 44
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339234568
Culoare - negru
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 67
Latime [mm] - 80
Lungime [mm] - 80
Greutate - 100g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [VA] - 800
Grad IP - 44
Loc de montare - pentru montare pe perete
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 6,5
unghiul de activare a senzorului [°] - H140/V45
Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 15

Sensor-operation time [second-minute] - 10-15
Tip de senzor - PIR
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1÷2,5
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 40,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-aler-mini-aler-mini-b-b