



### **KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ZONA MINI ZONA MINI-B/B**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Tip de senzor - PIR

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339373755

Culoare - negru

Material - material din plastic

Inaltime [mm] - 21

Diametru [mm] - 76

Greutate - 54g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 100

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - negru

Putere maxima [VA] - 200

Grad IP - 20

Loc de montare - pentru montare pe tavan

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Raza de actiune a senzorului [m] - max 6,5

unghiul de activare a senzorului [°] - H360

Timp minim de functionare [s] - 10

Timp maxim de functionare [min] - 15

Sensor-operation time [second-minute] - 10-15

Tip de senzor - PIR

Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000

Micro-decalaj Intre contactele releului -

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5+25

Tip de conexiune - bloc cu surub

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,75÷1,5

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 31,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-zona-mini-zona-mini-b-b>