Image not found or type



KANLUX SENZOR DE MISCARE PIR ZONA ZONA FLAT-B

ZONA FLAT este senzorul de miscare cu profil ultra-jos, conceput pentru instalare discreta in spatii moderne. Designul sau compact Ii permite sa se integreze perfect In Imprejurimi, fara a perturba estetica interiorului. Senzorul ofera o raza maxima de detectare a miscarii de 8 m si permite controlul complet al parametrilor - reglarea timpului de iluminare (de la 10 secunde la 15 minute), precum si setarea nivelului de intensitate a luminii Inconjuratoare. Este o solutie ideala pentru controlul inteligent al luminii, combinand un design minimalist cu functionalitatea maxima. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Tip de senzor - PIR
unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339373762
Culoare - negru
Material - material din plastic
Inaltime [mm] - 27
Diametru [mm] - 115
Greutate - 110g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - negru
Putere maxima [VA] - 2000
Grad IP - 20
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Raza de actiune a senzorului [m] - max 8
unghiul de activare a senzorului [°] - H360/V120

Timp minim de functionare [s] - 10
Timp maxim de functionare [min] - 15
Sensor-operation time [second-minute] - 10-15
Tip de senzor - PIR
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 3-2000
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,75÷1,5
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 40,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-pir-zona-zona-flat-b