



KANLUX PLAFONIERA LED BENO CCT BENO 24-30W CCT-O-SEG

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 24 / 30

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 2850 / 3120 / 3050

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339387844

Culoare - grafit

Materialul carcasei - PC

Materialul abajurului - PC

Inaltime [mm] - 57

Diametru [mm] - 260

Greutate - 762g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 10

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - grafit

Putere maxima [W] - 24 / 30

Sursa de lumina cu LED integrata -

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - max 2850 / 3120 / 3050

Unghi de iluminare [°] - 110

Numar de cicluri pornit/oprit - ?30000

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 3000/3500/4000

Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb cald,alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -15÷35
Loc de montare - pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75÷1,5
Sensor-operation time [second-minute] - 5-5
Frecventa de lucru a senzorului [MHz] - 5800
Tip de senzor - microunde
Wykrywanie ruchu - da
Reglare a sensibilitatii -
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 2/10/50/off
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4510
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 183,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-beno-cct-beno-24-30w-cct-o-seg>