



GEWISS MODUL RULOU AXIAL CONECTAT - ZIGBEE - 100-240 V C.A. 50/60 HZ - 1 **MODUL - CHORUSMART**

Sistemul conectat, bazat pe protocolul wireless Zigbee, ofera o gama completa de solutii pentru case inteligente si birouri mici, care sunt potrivite atat pentru cladiri noi, cat si pentru renovari. Va permite sa controlati siguranta, confortul si consumul, printr-o experienta unica a utilizatorului, utilizand APLICAtIA Home Gateway si placile EGO Smart. Sistemul se integreaza cu platformele Google Home IoT, Amazon Alexa si IFTTT si toate functiile pot fi controlate cu asistentii vocali Google si Alexa. Contacte iesire 2,3 A 240 V c.a. (conform IEC 60669-2-1)

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de iesire 1

Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Standard 2014/53/UE, 2011/65/UE + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Putere de iesire Zigbee 10 dBm

Putere maxima dispersabila (W) 2

Borne de cablare Continut

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Categorie Comanda rulou axial conectata

Nr. canale de intrare 2 (pentru replicarea comenzii locale sau trimiterea de comenzi Zigbee suplimentare)

Tensiune de intrare Tensiune de alimentare de la retea

Grad de protectie IP IP20 (cu buton)

Culoare LED Albastru

Comanda locala Prin 2 butoane frontale (pentru a finaliza cu tasta buton)

Sursa de alimentare a placii EGO SMART Da

Extensie de control Zigbee daca este instalata pe o placa EGO SMART (functie de SCHIMBARE) Da (2 comenzi Zigbee activate cu butoane frontale)

Ware Number 85365080

Pret: 337,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-rulou-axial-conectat-zigbee-100-240-v-c-a-50-60-hz-1-modul-chorusmart>