



GEWISS MODUL VARIATOR AXIAL EVO - 100-240 V C.A. - 50/60 HZ - 4-150W 240 VCA
- 1 MODUL - CHORUSMART

Dispozitivele modulare ChoruSmart fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: negru satinat, elegant si clasic. Functii nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Descriere Modul variator axial Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de intrare 2

Comanda locala Prin 2 butoane frontale (pentru a finaliza cu tasta buton)

Tensiune canal intrare auxiliara 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C

Nr. de canale de intrare LED -

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Tensiunea canalelor de intrare LED -

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Nr. canale de iesire 1

Semnalizare cu lumina frontala LED albastru

Contacte iesire -

Borne de cablare Continut

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. 4-150 W

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Lampi LED de 240 V c.a. 4-150 W (max. 10 lampi)

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. 4 ÷ 150 VA (240 V ac)

Context Locuri interioare uscate

Lampi fluorescente de 240 V -

Grad de protectie IP IP20 (cu buton)

Controlul sarcinii Bord de fuga

Standard 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

Ware Number 85365080

Pret: 206,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-variator-axial-evo-100-240-v-c-a-50-60-hz-4-150w-240-vca-1-modul-chorusmart>