


GEWISS BUTON 1P 250V AC - NO+NC 16A - START - LENTILA VERDE - 1 MODUL - BEJ SATINAT NATURAL - CHORUSMART

Dispozitivele modulare ChoruSmart fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: satin natural bej, cald si invaluitor. Functii nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Categorie Push-buton
Butonul automat Pornire
Simbol Verde
Culoare Bej satinat natural
Descriere 1P NO+NC - 16 A
Tensiune 250 V
Standard EN 60669-1
Rezistenta la tensiunea de test 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Rezistenta izolatiei >5 MOhm
Borne de cablare Continut
Comutator de functionare prelungit (nr. de modificari de pozitie) 40.000 la In 250 V c.a. cos?=0,6
Termo-presiune cu bila 125 °C
Test de incercare cu fir incandescent 850 °C
Prinderea bornei la tractiunea cablului > 50 N
Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module 1
Material Tehnopolimer
Electrocod 0130

Ware Number 85365080
Pret: 41,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-1p-250v-ac-no-nc-16a-start-lentila-verde-1-modul-bej-satinat-natural-chorusmart