

GEWISS PRIZA INTERBLOCATA - 2P+E 16A - P17-P11 - CU ÎNTRERUPATOR MINIATURAL 1P+N 16A - 230V C.A. - 2 MODULE - ALB SATINAT - CHORUSMART.

Dispozitivele modulare CHORUSMART fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb satinat, distinctiv si elegant. Functii
nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj
frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Categorie
Priza cu interblocare cu amperaj dublu
Descriere 2P+E - 16A
Culoare Alb satinat
Tip Interblocat
Tensiune 230 V
Standard Romana
Borne de cablare Continut
Protectie MCB
Tip priza P17-P11
intrerupatoare miniaturale 1P+N 16A
Capacitate de rupere 3 kA
Standard IEC 60884-1; EN 60898-1
Rezistenta la tensiunea de test 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Rezistenta izolatiei >5 MOhm
Priza de functionare prelungita (nr. modificari de pozitie) 10.000 la In 250 V ac cos?=0,8
Termo-presiune cu bila 125 °C
Test de incercare cu fir incandescent 850 °C
Prinderea bornei la tractiunea cablului > 50 N

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module 2
Electrocod 0131
Material Tehnopolimer
Ware Number 85366990
Pret: 326,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-interblocata-2p-e-16a-p17-p11-cu-intrerupator-miniatural-1p-n-16a-230v-c-a-2-module-alb-satinat-chorusmart