Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 4,5W GU10 120°, 370 LM, LUMIN? RECE 6500K, VALUE

Becul de 4,5 W de la Ledvance este un bec LED cu reflector (tip PAR), cu soclu GU10. Consum? 4,5 W, d? 370 lm ?i are lumin? rece (6500K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Garaje, ateliere, depozite ?i spa?ii tehnice

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 4,5 W
- **Flux luminos:** 370 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 6500 K (rece)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

Întreb?ri frecvente

Cât consum? pe lun??
Aprins 5 ore pe zi, consum? circa 0,7 kWh pe lun?, adic? aproximativ 0,88 lei la un pre? orientativ de 1,3 lei/kWh.

Ce înseamn? 6500K?
Este o lumin? rece, alb?-alb?struie, foarte clar?. E potrivit? în garaje, ateliere, depozite ?i spa?ii tehnice, mai pu?in în dormitor.

Pret: 8,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-50-120deg-4-5-w-6500-k-gu10-370-lm