Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 4,5W GU10 36°, 350 LM, LUMIN? RECE 6500K, VALUE

Becul de 4,5 W de la Ledvance este un bec LED cu reflector (tip PAR), cu soclu GU10. Consum? 4,5 W, d? 350 lm ?i are lumin? rece (6500K). Înlocuie?te un bec clasic de aproximativ 50 W.

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Garaje, ateliere, depozite ?i spa?ii tehnice

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 4,5 W
- **Echivalent bec clasic:** circa 50 W
- **Flux luminos:** 350 lm
- **Eficien??:** circa 78 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 6500 K (rece)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? 6500K?
Este o lumin? rece, alb?-alb?struie, foarte clar?. E potrivit? în garaje, ateliere, depozite ?i spa?ii tehnice, mai pu?in în dormitor.

Ce înseamn? CRI 80?
Indicele de redare a culorilor arat? cât de natural apar culorile la lumina becului (maximum 100). Peste 80 este suficient pentru locuin??.

Pret: 8,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-50-4-5-w-6500-k-gu10-350-lm-36deg