Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 2,8W GU10 36°, 230 LM, LUMIN? CALD? 3000K, VALUE

Acesta este un bec LED cu reflector (tip PAR), produs de Ledvance, pentru corpuri de iluminat cu soclu GU10. Consum? 2,8 W, d? 230 lm ?i are lumin? cald? (3000K). Înlocuie?te un bec clasic de aproximativ 35 W.

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 2,8 W
- **Echivalent bec clasic:** circa 35 W
- **Flux luminos:** 230 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 54 mm

- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 54 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Ce bec clasic poate înlocui?
Înlocuie?te un bec cu incandescen?? de circa 35 W, dar consum? doar 2,8 W.

Ce înseamn? unghiul de 36°?
Este un fascicul mediu, bun pentru iluminatul general cu spoturi încastrate, montate la 0,8-1,2 m unul de altul.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-35-36deg-2-8-w-3000-k-gu10-230-lm