Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 2,8W GU10 36°, 230 LM, LUMIN? NEUTR? 4000K, VALUE

Becul de 2,8 W de la Ledvance este un bec LED cu reflector (tip PAR), cu soclu GU10. Consum? 2,8 W, d? 230 lm ?i are lumin? neutr? (4000K). Înlocuie?te un bec clasic de aproximativ 35 W.

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Buc?t?rii, b?i, birouri ?i camere de lucru

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 2,8 W
- **Echivalent bec clasic:** circa 35 W
- **Flux luminos:** 230 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 4000 K (neutr?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 54 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 54 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Cât timp ?ine?
Produc?torul declar? 15.000 de ore de func?ionare, adic? circa 10 ani dac? îl folose?ti 4 ore pe zi.

Ce înseamn? CRI 80?
Indicele de redare a culorilor arat? cât de natural apar culorile la lumina becului (maximum 100). Peste 80 este suficient pentru locuin??.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-35-36deg-2-8-w-4000-k-gu10-230-lm