Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 2,8W GU10 120°, 230 LM, LUMIN? CALD? 3000K, VALUE

Pentru corpurile de iluminat cu soclu GU10, Ledvance propune acest bec LED cu reflector (tip PAR). Consum? 2,8 W, d? 230 lm ?i are lumin? cald? (3000K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 2,8 W
- **Flux luminos:** 230 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 54 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 54 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Se potrive?te în corpul meu de iluminat?
Da, dac? becul vechi are tot soclu GU10. Verific? ?i spa?iul: becul are Ø 50 mm ?i 54 mm lungime.

Ce înseamn? CRI 80?
Indicele de redare a culorilor arat? cât de natural apar culorile la lumina becului (maximum 100). Peste 80 este suficient pentru locuin??.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-35-120deg-2-8-w-3000-k-gu10-230-lm-1