Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 1,4W GU10 120°, 100 LM, LUMIN? CALD? 2700K, VALUE

Pentru corpurile de iluminat cu soclu GU10, Ledvance propune acest bec LED cu reflector (tip PAR). Consum? 1,4 W, d? 100 lm ?i are lumin? cald? (2700K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 1,4 W
- **Flux luminos:** 100 lm
- **Eficien??:** circa 71 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 2700 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 56 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 56 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Cât timp ?ine?
Produc?torul declar? 15.000 de ore de func?ionare, adic? circa 10 ani dac? îl folose?ti 4 ore pe zi.

Cât consum? pe lun??
Aprins 5 ore pe zi, consum? circa 0,2 kWh pe lun?, adic? aproximativ 0,27 lei la un pre? orientativ de 1,3 lei/kWh.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-100-120deg-1-4-w-2700-k-gu10-100-lm