Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 1,4W GU10 120°, 100 LM, LUMIN? NEUTR? 4000K, VALUE

Becul de 1,4 W de la Ledvance este un bec LED cu reflector (tip PAR), cu soclu GU10. Consum? 1,4 W, d? 100 lm ?i are lumin? neutr? (4000K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Buc?t?rii, b?i, birouri ?i camere de lucru

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 1,4 W
- **Flux luminos:** 100 lm
- **Eficien??:** circa 71 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 4000 K (neutr?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 56 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 56 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? unghiul de 120°?
Este un fascicul larg, care r?spânde?te lumina uniform. Spoturile pot fi montate mai rar f?r? s? lase zone întunecate.

Ce înseamn? PAR16?
PAR16 este reflectorul PAR cu diametrul de circa 50 mm. Ajut? s? verifici dac? becul încape în corpul de iluminat.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-100-120deg-1-4-w-4000-k-gu10-100-lm