Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 1,4W GU10 120°, 100 LM, LUMIN? CALD? 3000K, VALUE

Acesta este un bec LED cu reflector (tip PAR), produs de Ledvance, pentru corpuri de iluminat cu soclu GU10. Consum? 1,4 W, d? 100 lm ?i are lumin? cald? (3000K).

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 1,4 W
- **Flux luminos:** 100 lm
- **Eficien??:** circa 71 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 56 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 56 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? PAR16?
PAR16 este reflectorul PAR cu diametrul de circa 50 mm. Ajut? s? verifici dac? becul încape în corpul de iluminat.

Se potrive?te în corpul meu de iluminat?
Da, dac? becul vechi are tot soclu GU10. Verific? ?i spa?iul: becul are Ø 50 mm ?i 56 mm lungime.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-100-120deg-1-4-w-3000-k-gu10-100-lm