Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 2,8W GU10 90°, 230 LM, LUMIN? RECE 6500K, VALUE

Pentru corpurile de iluminat cu soclu GU10, Ledvance propune acest bec LED cu reflector (tip PAR). Consum? 2,8 W, d? 230 lm ?i are lumin? rece (6500K). Înlocuie?te un bec clasic de aproximativ 35 W.

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Garaje, ateliere, depozite ?i spa?ii tehnice

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 2,8 W
- **Echivalent bec clasic:** circa 35 W
- **Flux luminos:** 230 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 6500 K (rece)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 90°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Durat? de via?? declarat?:** 15.000 ore
- **Dimensiuni:** Ø 50 mm × 54 mm
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Are Ø 50 mm ?i 54 mm lungime. Verific? dac? încape în abajur sau în corpul de iluminat.

Întreb?ri frecvente

Ce bec clasic poate înlocui?
Înlocuie?te un bec cu incandescen?? de circa 35 W, dar consum? doar 2,8 W.

Ce înseamn? CRI 80?
Indicele de redare a culorilor arat? cât de natural apar culorile la lumina becului (maximum 100). Peste 80 este suficient pentru locuin??.

Pret: 7,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-value-par-16-35-90deg-2-8-w-6500-k-gu10-230-lm