Image not found or type



LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 4,5W GU10 36°, 370 LM, LUMIN? CALD? 3000K, VALUE

Acesta este un bec LED cu reflector (tip PAR), produs de Ledvance, pentru corpuri de iluminat cu soclu GU10. Consum? 4,5 W, d? 370 lm ?i are lumin? cald? (3000K). Înlocuie?te un bec clasic de aproximativ 50 W.

Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 4,5 W
- **Echivalent bec clasic:** circa 50 W
- **Flux luminos:** 370 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 36°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Produc?tor:** Ledvance

Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

Întreb?ri frecvente

Ce înseamn? PAR16?
PAR16 este reflectorul PAR cu diametrul de circa 50 mm. Ajut? s? verifici dac? becul încape în corpul de iluminat.

Ce înseamn? 3000K?
Este o lumin? cald?, g?lbuie, asem?n?toare becului clasic. Se potrive?te în dormitor, sufragerie ?i hol.

Pret: 8,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-led-value-par-16-50-36deg-4-5-w-3000-k-gu10-370-lm-2