Image not found or type




**LEDVANCE BEC LED REFLECTOR PAR16 4,5W GU10 120°, 370 LM, LUMIN? CALD? 3000K**

Becul de 4,5 W de la Ledvance este un bec LED cu reflector (tip PAR), cu soclu GU10. Consum? 4,5 W, d? 370 lm ?i are lumin? cald? (3000K).

## Unde îl folose?ti

- Spoturi încastrate în tavan fals, spoturi pe ?in? ?i aplice orientabile
- Dormitoare, sufragerii ?i holuri, unde vrei o atmosfer? cald?

## Specifica?ii tehnice

- **Tip:** Bec LED reflector PAR16
- **Soclu:** GU10
- **Putere:** 4,5 W
- **Flux luminos:** 370 lm
- **Eficien??:** circa 82 lm/W
- **Temperatura de culoare:** 3000 K (cald?)
- **Indice de redare a culorilor (CRI):** Ra 80
- **Unghi de deschidere:** 120°
- **Tensiune de alimentare:** 220-240 V
- **Produc?tor:** Ledvance

## Ce s? ?tii înainte de montaj

- **GU10** este soclul cu doi pini cu capete late, care se monteaz? prin împingere ?i rotire ?i func?ioneaz? direct la 230 V. Verific? soclul becului vechi înainte de comand?.
- Nu are nevoie de transformator: se alimenteaz? direct de la re?ea.
- Monteaz? sau schimb? becul doar cu circuitul deconectat ?i cu becul vechi r?cit.

# Întreb?ri frecvente

**Se potrive?te în corpul meu de iluminat?**
Da, dac? becul vechi are tot soclu GU10. Verific? ?i dac? dimensiunile becului încap în abajur.

**Ce înseamn? PAR16?**
PAR16 este reflectorul PAR cu diametrul de circa 50 mm. Ajut? s? verifici dac? becul încape în corpul de iluminat.

Pret: 8,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-osram-p-par-16-50-120deg-4-5-w-3000-k-gu10-370-lm-1