

ELMARK CEAS PROGRAMATOR ANALOGIC ELMARK TM180 MINI, 24 H, 16 A

Elmark TM180 mini, cod 50137, este un ceas programator pentru comenzi la ore prestabilite, cu reglaje frontale.

Caracteristici tehnice

- Model: TM180 mini; cod Elmark 50137.
- Alimentare 230–240 V AC, 50/60 Hz.
- Programare: 24 h, 96 segmente; interval minim 15 minute.
- Capacitate indicat?: 16 A; pentru alte sarcini se verific? separat capacitatea de comutare.
- Contact 1NO; rezerv? de mers 70 h; alimentare 230–240 V AC, 50/60 Hz. Capacitate 16 A/250 V cos?=1 ?i 4 A/250 V cos?=0,6.
- Montaj pe ?in? DIN.
- Dimensiuni maxime pentru câmpuri întregi: 18 × 90 × 66 mm, dup? desenul din fi??.

Func?ionare ?i alegere

Se stabile?te ora curent? ?i se pozi?ioneaz? segmentele cadranului pentru intervalele zilnice ON/OFF. Programul se execut? automat în modul corespunz?tor. Rezerva de mers sau de memorare prive?te ceasul ?i programul, f?r? s? alimenteze sarcina la lipsa tensiunii. Contactele ?i protec?ia se dimensioneaz? pentru tipul sarcinii ?i curentul de pornire.

Exemple de utilizare

- Programarea zilnic? a unui circuit de iluminat, prin contact compatibil cu sarcina ori printr-un contactor dimensionat.

- Stabilirea orelor de func?ionare pentru ventila?ie, respectând 15 minute ca interval minim ?i capacitatea ie?irii.

Întreb?ri frecvente

1. Bateria men?ine alimentat? ?i sarcina?

Nu. Rezerva prive?te mersul ceasului sau p?strarea programelor, conform fi?ei. Sarcina are nevoie de alimentare disponibil? separat.

2. Care este intervalul minim de programare?

Pentru TM180 mini, intervalul minim este 15 minute. Programul se repet? la fiecare 24 de ore.

Documenta?ie: Fi?? oficial? Elmark:
https://docs.elmarkholding.eu/ndocs/en/LOW%20VOLTAGE%20POWER%20DISTRIBUTION/Timers%2C%20Re
%20QUARZ%20TIME%20SWITCH%20WITH%20POWER%20RESERVE%20TM%20180%20MINI.pdf

Pret: 117,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ceas-programator-analogic-elmark-tm180-mini-24-h-16-a-43142