

ETI ÎNTRERUP?TOR SEPARATOR DE SARCIN? ETI LBS 1000 3P, 1000 A

ETI LBS 1000 3P, cod 004661455, este un întrerup?tor separator de sarcin? cu 3 poli ?i curent nominal 1000 A, pentru circuite de joas? tensiune.

Caracteristici tehnice

- Curent nominal: 1000 A.
- Num?r de poli: 3.
- Montaj: montaj pe plac? de baz?.
- Tensiune maxim? de utilizare AC: 415 V.
- Tensiune de izola?ie: 1,000 V.
- Curent Ie AC-21 A/B la 415 V: 1000 A.

Func?ionare ?i alegere

Aparatul conecteaz?, deconecteaz? ?i separ? circuitul în limitele categoriei de utilizare. Nu înlocuie?te protec?ia automat? la suprasarcin? sau scurtcircuit; aceasta se asigur? separat, conform proiectului.

Exemple de utilizare

- Separarea aliment?rii unui tablou sau utilaj, în limitele 1000 A ?i ale categoriei sarcinii.
- Manevra manual? a unui circuit de distribu?ie, cu protec?ii corespunz?toare în amonte.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? protec?ie la suprasarcin? ?i scurtcircuit?

Este un aparat de manevr? ?i separare. Protec?ia automat? la suprasarcin? ?i scurtcircuit se asigur? prin aparataj separat.

2. Ce semnific? valoarea 1000 A?

Este curentul nominal al variantei. Alegerea se verific? ?i dup? tensiune, categoria de utilizare ?i tipul sarcinii.

Documenta?ie: Fi?a oficial? ETI pentru codul 004661455: https://www.etigroup.eu/products-services/004661455.

Pret: 3.092,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-separator-de-sarcina-eti-lbs-1000-3p-1000-a-54279-004661455