

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH0 AM, 50 A, 690 V AC, 004112131

ETI 004112131, model NH0 aM 50A/690V, este un cartu? fuzibil NH0, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 50 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004112131; model NH0 aM 50A/690V.
- M?rime: NH0; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 50 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Semnalizare: Top fuse status indicator.
- Putere disipat? nominal?: 2.8 W.
- Standard de referin??: VDE 0636-2011.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004112131 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 50 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH0, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004112131 se verific? m?rimea NH0, curentul 50 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004112131: https://www.etigroup.eu/products-services/004112131

Pret: 53,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh0-am-50-a-690-v-ac-004112131-56045