

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH0 AM, 100 A, 690 V AC, 004112134

ETI 004112134, model NH0 aM 100A/690V, este un cartu? fuzibil NH0, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 100 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004112134; model NH0 aM 100A/690V.
- M?rime: NH0; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 100 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Semnalizare: Top fuse status indicator.
- Putere disipat? nominal?: 8.3 W.
- Standard de referin??: VDE 0636-2011.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004112134 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 100 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH0, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004112134 se verific? m?rimea NH0, curentul 100 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004112134: https://www.etigroup.eu/products-services/004112134

Pret: 54,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh0-am-100-a-690-v-ac-004112134-56048