

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH000 AM, 100 A, 500 V AC, 004181414

ETI 004181414, model NH000 aM 100A/500V, este un cartu? fuzibil NH000, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 100 A ?i tensiune nominal? 500 V AC, cu capacitate de rupere 120 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004181414; model NH000 aM 100A/500V.
- M?rime: NH000; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 100 A.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 120 kA.
- Semnalizare: indicator combinat al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 5.8 W.
- Standard de referin??: VDE 0636-2011.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004181414 într-un circuit AC de 500 V, cu protec?ie 100 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH000, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 120 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004181414 se verific? m?rimea NH000, curentul 100 A, tensiunea 500 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004181414: https://www.etigroup.eu/products-services/004181414

Pret: 30,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh000-am-100-a-500-v-ac-004181414-56063