

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH1 AM, 63 A, 690 V AC, 004184420

ETI 004184420, model NH1 aM 63A/690V, este un cartu? fuzibil NH1, caracteristic? aM, pentru circuite de motor. Are curent nominal 63 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004184420; model NH1 aM 63A/690V.
- M?rime: NH1; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 63 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aM.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Semnalizare: indicator combinat al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 4.4 W.
- Standard de referin??: VDE 0636-2011.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aM este pentru protec?ia la scurtcircuit a circuitelor de motor. Protec?ia la suprasarcin? se realizeaz? separat. Se verific? pornirea motorului, coordonarea cu contactorul ?i releul de suprasarcin?, precum ?i curentul de scurtcircuit disponibil.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004184420 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 63 A ?i caracteristic? aM, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH1, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aM are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004184420 se verific? m?rimea NH1, curentul 63 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aM, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004184420: https://www.etigroup.eu/products-services/004184420

Pret: 54,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh1-am-63-a-690-v-ac-004184420-56071