

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NHS000/80 AR, 250 A, 690 V AC, 004371119

ETI 004371119, model NHS000/80 UQ01 aR 250A/690V, este un cartu? fuzibil NH000, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 250 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 200 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004371119; model NHS000/80 UQ01 aR 250A/690V.
- M?rime: NH000; tip de fuzibil: NH-S.
- Curent nominal: 250 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 200 kA.
- Contacte de tip S pentru fixare prin ?uruburi, conform catalogului Ultra Quick.
- Semnalizare: indicator superior al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 43.8 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004371119 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 250 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu NH000, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 200 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aR are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004371119 se verific? m?rimea NH000, curentul 250 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004371119: https://www.etigroup.eu/products-services/004371119 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 163,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nhs000-80-ar-250-a-690-v-ac-004371119-57231