


# ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NHS2/80 AR, 800 A, 690 V AC, 004384130

ETI 004384130, model NHS2/80 UQ01 aR 800A/690V, este un cartu? fuzibil NH2, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 800 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 200 kA.

## Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004384130; model NHS2/80 UQ01 aR 800A/690V.
- M?rime: NH2; tip de fuzibil: NH-S.
- Curent nominal: 800 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 200 kA.
- Contacte de tip S pentru fixare prin ?uruburi, conform catalogului Ultra Quick.
- Semnalizare: indicator superior al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 95 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

## Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

## Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004384130 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 800 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu NH2, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 200 kA.

## Întreb?ri frecvente

**1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??**

Caracteristica aR are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

**2. Ce trebuie verificat la înlocuire?**

Pentru 004384130 se verific? m?rimea NH2, curentul 800 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004384130: https://www.etigroup.eu/products-services/004384130 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 497,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nhs2-80-ar-800-a-690-v-ac-004384130-57333