

SCHNEIDER TESYS LE - STARTER DOL INCHIS - 50 A - 380 V C.A BOBINA - FARA BUTOANE

gama TeSys
nume produs TeSys LE
nume scurt al dispozitivului LE1D
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
domeniul de aplicare al aparatului Standard
categorie de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Thermal overload relay cdat separat - Contactor
tip de control Fara
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A AC-3
putere motor kW 15 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 22 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz - 25 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz - 30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 30 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 33 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 50 A
[Uc] control circuit voltage 380 V c.a. 50/60 Hz
numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top - 3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
latime 200 mm
inaltime 300 mm
adancime 150 mm
greutate produs 4,85 kg
matel Tabla de otel
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529
standarde IEC 60947-4-1
temperatura de utilizare -5…40 °C
Garantie 18 luni
Pret: 1.934,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-le-starter-dol-inchis-50-a-380-v-c-a-bobina-fara-butoane-97943