

SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-F - METAL - 1 ND + 1 NI - NEGRU - START-STOP

gama de produse Harmony XAW
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XAWF
aplicatie post de cda Functie pornire-oprire
matel Metal
compozitie post de cda 1 selector cu cheie, negru, fara revenire 1 NO + 1 NC
culoarea bazei carcasei Negru
culoare a capacului Negru
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20
latime 80 mm
adancime 77 mm
inaltime 80 mm
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65
numar cheie 455
durabilitate mecanica 1000000 cic
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambianta pentru utilizare -20…60 °C
categorie de supratensiune I conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008
directivele 94/9/EC - ATEX directive
zona cu praf Zona 21 - 22

certificari produs INERIS 04ATEX0023X
Garantie 18 luni
Pret: 2.070,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/statie-cda-xaw-f-metal-1-nd-1-ni-negru-start-stop-99127