

SCHNEIDER BALIZA, CU SIRENA, 12~24V C.C., PORTOCALIU

gama de produse Harmony XVR
tip produs sau componenta Girofar
nume scurt al dispozitivului XVR3
unitate tip far sau baterie de indicatoare Unitate LED
semnalizare sonora Buzzer 70…90 dB la 1 m
diametrul de montaj 100 mm
sursa de lumina LED, portocaliu
domeniul de aplicare al aparatului Stivuitor - Buldozer - Vehicul cu ghidare automata (AGV)
tip semnalizare Rotativ - Intermitent - Intermitent
stil de asamblare Gata asamblate
matel PC (policarbonat) lentile - PBT (polibutilena tereftalata) + PC (policarbonat) body - EPDM baza
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c.
[Ue] tensiune operationala nominala 10...30 V c.c.
curentul de varf 3 A
putere consumata 3,1 W
marcaj CE
directia de instalare Drept de interior - Lateral de interior - Inversat de interior - Drept de exterior
clasa de izolatie electrica Clasa II
consum de curent 3000 mA
lungime 100 mm
latime 100 mm
inaltime 139 mm
greutate produs 0,538 kg
temperatura ambianta pentru utilizare -20…50 °C
temperatura de depozitare -35…70 °C
umiditate relativa 35…85 % fara condensare

rezistenta la vibratii 4.6 gn (lateral) - 4.6 gn (inversat) - 7.1 gn (drept)
grad de protectie IP IP23 (lateral) - IP23 (inversat) - IP23 (drept)
Garantie 18 luni

Pret: 742,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/baliza-cu-sirena-12-24v-c-c-portocaliu-99578