



### **SCHNEIDER BALIZA, CU SIRENA, 100~230V C.A., VERDE**

gama de produse Harmony XVR  
tip produs sau componenta Girofar  
nume scurt al dispozitivului XVR3  
unitate tip far sau baterie de indicatoare Unitate LED  
semnalizare sonora Buzzer 70...90 dB la 1 m  
diametrul de montaj 100 mm  
sursa de lumina LED, verde  
domeniul de aplicare al aparatului Vehicul cu ghidare automata (AGV) - Buldozer - Stivuator  
tip semnalizare Rotativ - Intermitent - Intermitent  
stil de asamblare Gata asamblate  
matel PC (policarbonat) lentile - PBT (polibutilena tereftalata) + PC (policarbonat) body - EPDM baza  
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...230 V c.a.  
[Ue] tensiune operationala nominala 90...253 V c.a.  
curentul de varf 0,5 A  
putere consumata 3,2 W  
marcaj CE  
directia de instalare Drept de interior - Lateral de interior - Inversat de interior - Drept de exterior  
clasa de izolatie electrica Clasa II  
consum de curent 500 mA  
lungime 100 mm  
latime 100 mm  
inaltime 139 mm  
greutate produs 0,538 kg  
certificari produs CCC  
temperatura ambianta pentru utilizare -10...50 °C  
temperatura de depozitare -20...70 °C

umiditate relativa 35...85 % fara condensare  
rezistenta la vibratii 4.6 gn (lateral) - 4.6 gn (inversat) - 4.6 gn (drept)  
grad de protectie IP IP23 (lateral) - IP23 (inversat) - IP23 (drept)  
Garantie 18 luni

Pret: 756,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/baliza-cu-sirena-100-230v-c-a-verde-99580>