Image not found or type



F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZ-B 230 V

Descriere produs
Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.
Pe calea ferata 35mm. 16A. Functionarea:
Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural, Ingrijire in scimba Intensitatea VA FI ANEXATE si VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre Potentiometru. Cifra de Afaceri in "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri in "Soare" - Comutati Mai devreme. Releu dependent de lumina afiseaza sistemul de intinentrii / dezactiverii iluminarii, ingrijire Limiteaza Impactul Perturbrarii (de Exemplu, Fulgerul) La Lota de munca. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC
Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%
Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A
RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV
Configurarea contatiului 1 × NU
Separarea contatului nr.
PRAGUL DE FUNCtIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX
Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.
HISTEREZIS OK. 15 lx.
Intinerea comuttatorului OK. 10 S.
INTREZIUNEA OPERAtIUNILOR DE DECLANsARE OK. 20 S.
Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65
Element Fotosensibilil Elementele Externe O 10 mm
Blocuri termale termale 4,0 mm²
Cuplu de Strangere 0,5 nm
Consumul de Energie 0,8 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
Modul Dimensiuni 2 (35 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 145,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-az-b-230-v-191431