

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.125365.KX, 125 A, 3P+E, 440–460 V, 60 HZ, 11H, IP67

Scame 218.125365.KX este o fi?? industrial? mobil? OPTIMA-HD de 125 A, pentru circuite de 440–460 V la 60 Hz. Codificarea 3P+E ?i pozi?ia 11h se verific? împreun? cu priza de cuplare; varianta nu are contact neutru.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.125365.KX; seria OPTIMA-HD.
- Curent nominal: 125 A; configura?ie: 3P+E, trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Tensiune nominal?: 440–460 V; frecven??: 60 Hz; pozi?ie orar?: 11h.
- Tip: fi?? mobil?, dreapt?, cu presetup? pentru intrarea cablului.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grade de protec?ie declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic? IK10.
- Carcas? termoplastic?; contacte din alam? CuZn, cu suprafa?? nichelat?.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei individuale.

Func?ionare ?i alegere

Fi?a se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu o priz? compatibil?. Conductorii ?i strângerea bornelor Mantle se aleg conform instruc?iunilor ?i desenului modelului. Se verific? diametrul cablului, presetupa, garniturile ?i condi?iile de închidere înainte de punerea în func?iune. Frecven?a de 60 Hz ?i pozi?ia 11h nu se înlocuiesc prin alegerea unei prize cu acela?i curent. Conectorul nu modific? tensiunea sau frecven?a ?i nu înlocuie?te protec?ia circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea conexiunii demontabile pentru un receptor industrial de 440–460 V la 60 Hz, într-un circuit dimensionat pentru varianta de 125 A. Este necesar? o priz? pereche 3P+E cu pozi?ia 11h ?i caracteristici corespunz?toare.
- Refacerea cap?tului de alimentare al unui echipament f?r? neutru, cu cerin?? HEAVY-DUTY. La alegere se confrunt? bornele Mantle, cablul ?i spa?iul disponibil; identificarea dup? aspectul carcasei nu este suficient?.

Întreb?ri frecvente

1. Are 218.125365.KX ?i contact pentru neutru?

Nu. Configura?ia publicat? este 3P+E, cu trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie. Pentru un receptor care necesit? neutru trebuie aleas? o configura?ie adecvat? schemei sale.

2. O fi?? de 125 A se potrive?te automat într-o priz? de 125 A?

Nu. Pentru acest model trebuie s? corespund? ?i 440–460 V, 60 Hz, 3P+E ?i 11h, geometria ?i condi?iile de cuplare. Curentul identic este doar unul dintre criterii.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.125365.KX.pdf

Pret: 514,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-125a-3p-e-11h-440-460v-60hz-terminal-presetupa-191784